



Gyártó: [Paradox](#)

K32 LX

Garancia idő: 2 Év

Két partíciós, kétirányú rádiós adóvevővel ([RTX3](#)) integrált 32-zónás LCD kezelőegység.

Programozható címkékkel és 1 kezelő zóna bemenettel, 1 PGM kimenettel (csak élesített / hatástalanított státusz megjelenítésére, nem programozható).

StayD támogatással, SP központ sorozathoz.

Részletes műszaki specifikáció

Típus	K32 LX
Tápellátás	9-16 V DC
Áramfelvétel	-
PGM kimenet száma	1 db, csak élesített / hatástalanított státusz megjelenítéshez, nem programozható.
PGM kimenet terhelhetősége	Max.: 50 mA
Kezelő zóna	Igen
Max. zónaszám kijelzés	32
Partíció kijelzés	2
Partícióhoz rendelés	-
3 féle, kezelőről aktiválható pánik riasztás	Igen
Állítható háttérvilágítás	-
Állítható kontraszt, háttérfény és görgetési sebesség	Igen
Menüvezérelt programozás	-
Műveleti gombok	8
Függetlenül állítható csipogó zónák	Igen
Megjelenítés formája	LCD
Kezelőfelület	Gomb
Beépített beltéri hőmérséklet érzékelő	-
Zóna / külső hőmérő bemenet	-
Fotók és képek feltöltése SD kártyáról	-
Kétszínű (16-bites) háttér és szöveg	Igen
Színes képernyőkímélő	-

Ébresztőóra és emlékeztetők	-
Max. 15 különböző dallam	-
Beépített kártyaolvasó	-
Táp jelzés	Igen
Keresés jelzés	-
Hálózat hiba jelzés	Igen
Helyszíni firmware frissíthetőség	Igen
Multibuszos firmware frissíthetőség	-
StayD	Igen
Felületszerelt / Besüllyeszthető	Felületszerelt
Kompatibilis széria	SP sorozat
Képernyő felbontás	-